

PUZZI 2/1 BP

Maksimal bevægelsesfrihed ved fjernelse af pletter helt ned til fibre på alle typer tekstiler: bærbar, kraftig 36 V batteridrevet tæpperensermaskine med ergonomisk møbelmundstykke.



Made in Europe



Ordrenr.

1.101-750.0

- 2-liters rentvandstank, fremragende rengøringsresultater for tekstiler, kompakt
- 36 V batteridrevet enhed, kraftfuld pumpe- og motorteknologi

Tekniske Data

| | | |
|-----------------------------------|--------|--|
| EAN-kode | | 4066529097996 |
| Batteriplatform | | 36 V Batteriplatform |
| Vandtank rent/snavset vand | l | 1,7 / 2,9 |
| Luftgennemstrømning | l/s | 16 |
| Støvsugning | kPa | 16 |
| Spraymængde | ml/min | 350 |
| Spraytryk | MPa | 0,16 - 0,22 |
| Turbineydelse | W | 350 |
| Pumpeydelse | W | 4 |
| Motorydelse | W | 350 |
| Lydniveau | dB(A) | 72 |
| ID tilbehør | ID | 30 |
| Antal batterier krævet | Stk. | 1 |
| Batteritid pr. opladning | min | Normal tilstand: 46 (7,5 Ah) / Normal tilstand: 37 (6,0 Ah) |
| Output power, udgangseffekt | A | 6 |
| Strømforsyning til batterioplader | V / Hz | 100 - 240 / 50 - 60 |
| Farve | | Antracit |
| Vægt uden tilbehør | kg | 3,7 |
| Vægt inkl. emballage | kg | 5,4 |
| Mål (L × B × H) | mm | 410 × 235 × 250 |

Udstyr

| | | |
|----------------------------------|---|-----------------------------------|
| Variant | | Batteri og oplader medfølger ikke |
| Sprøjtesugeslange | m | 1,9 |
| Transportlås til slange | | ■ |
| Kort møbelmundstykke med håndtag | | ■ |
| Integreret tilbehørholder | | ■ |
| Friskvandstank | | ■ |
| Snavset vandtank | | ■ |
| Rengøringsmiddel | | RM 764 N / 125 ml |
| Mundstykke til dyse | | Møbelmundstykke / orange |
| ■ Medfølger | | |



Enestående rengøringsevne

- Fremragende rengøring med en tydelig »før og efter«-effekt.
- Højt vakuum giver fremragende sugesevne.
- Ekstremt fint og jævnt sprøjtemønster fra møbelmundstykket.



Kompakt design med høj mobilitet

- Også ideel til snævre rum eller svært tilgængelige steder.
- Trådløs bevægelsesfrihed og fleksibel brug.
- Kan opbevares overalt takket være det kompakte design.



Professionel kvalitet: særlig robust og holdbar

- Effektiv turbine med en levetid på 1000 timer.
- Meget robust og slidstærk membranpumpe.
- Kompakt, ekstra kort og slidstærkt møbelmundstykke.

TILBEHØR TIL PUZZI 2/1 BP 1.101-750.0



| | | Ordrenr. | Beskrivelse | |
|---|----|-------------|---|-------------------------------------|
| TÆPPE-/ TEKSTILRENSERE | | | | |
| Polstermundstykker | | | | |
| Nozzle packaged PuZZi | 1 | 4.130-063.0 | Ideel på trange områder: meget kort og ergonomisk polstermundstykke med integreret håndtag (DN 32) lavet af plast til dybderensning med PuZZi tæpperenseren fra Kärcher. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Slanger til tæppe-/ tekstilrensere | | | | |
| Spray/suction hose with adapter 1.9m | 2 | 2.885-913.0 | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| BATTERIER | | | | |
| 36 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power batteri | 3 | 2.445-030.0 | 36 V / 2,5 Ah Battery Power udskifteligt batteri med innovativ Real Time Technology inkl. LCD-display til at vise batteriniveau. Til brug i alle Kärchers 36 V Battery Power enheder. | <input type="checkbox"/> |
| 36 V / 5,0 Ah Kärcher Battery Power batteri | 4 | 2.445-031.0 | 36 V / 5,0 Ah Battery Power udskifteligt batteri med innovativ Real Time Technology inkl. LCD-display til at vise batteriniveau. Til brug i alle Kärchers 36 V Battery Power enheder. | <input type="checkbox"/> |
| OPLADERE | | | | |
| Hurtigoplader Battery Power 36 V | 5 | 2.445-033.0 | Med hurtigopladeren kan 36 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power batteriet oplades til 80% på 48 minutter, og kan bruges til alle batterier i Kärchers 36 V Batteri Power batteriplatform. | <input type="checkbox"/> |
| STARTER-KIT BATTERIER OG BATTERIOPLADERE | | | | |
| Starter kit Battery Power 36 V / 2,5 Ah | 6 | 2.445-064.0 | Battery Power 36 V / 2,5 Ah startsæt inkluderer et 36 V / 2,5 Ah Battery Power udskifteligt batteri og en 36 V hurtigoplader. Til alle enheder på 36 V Kärcher batteriplatformen. | <input type="checkbox"/> |
| Starter kit Battery Power 36 V / 5,0 Ah | 7 | 2.445-065.0 | Battery Power 36 V / 5,0 Ah startsæt inkluderer et 36 V / 5,0 Ah Battery Power udskifteligt batteri og en 36 V hurtigoplader. Til alle enheder på 36 V Kärcher batteriplatformen. | <input type="checkbox"/> |
| BATTERIER | | | | |
| Battery Power+ Batteri 36/75 | 8 | 2.445-043.0 | En kapacitet på 7,5 Ah garanterer lange driftstider for Battery Power+ 36 V lithium-ion batteriet. Meget kraftfuldt, med Real Time Technology via LCD-display og beskyttelse mod overstrøm. | <input type="checkbox"/> |
| Battery Power+ Batteri 36/60 | 9 | 2.042-022.0 | Ekstremt kraftfuldt Battery Power+ 36 V lithium-ion batteri med en kapacitet på 6,0 Ah for en lang driftstid. Med innovativ Real Time Technology via LCD-display og spændingsovervågning. | <input type="checkbox"/> |
| BATTERIOPLADERE | | | | |
| Universal Battery Power+ 18-36 V Oplader | 10 | 2.445-054.0 | Universal Battery Power+ 18-36 V oplader med LED-indikator til opladning af alle 18 og 36 V Kärcher Battery Power og Kärcher Battery Power+ lithium-ion-batterier. Velegnet til vægmontering. | <input type="checkbox"/> |
| Hurtigoplader Battery Power+ 36 V | 11 | 2.445-045.0 | Oplad Battery Power+ 36 V batteriet hurtig med en spænding på max. 6 A. Hurtigoplader med LED-indikator. Lavt strømforbrug i standby. Kan vægmonteres. | <input type="checkbox"/> |
| BEGYNDERSÆT | | | | |
| Starter kit Battery Power+ 36/75 | 12 | 2.445-070.0 | Starter Kit Battery Power+ 36/75 med 2 36-V/7,5-Ah batterier og 36-V hurtigoplader til vores 36 V Kärcher Battery Power og Kärcher Battery Power+ batteriplatform enheder. | <input type="checkbox"/> |
| Starter kit Battery Power+ 36/60 | 13 | 2.445-071.0 | Kärcher Battery Power+ 36/60 Starter Kit til alle maskiner i Kärcher 36 V Battery Power+ batteriplatformen. Leveringsomfang: 2x 36 V/6,0 Ah batterier og den kompatible 36 V hurtigoplader. | <input type="checkbox"/> |

■ Medfølger □ Tilgængeligt tilbehør